

## БАРЬЕР ИСКРОЗАЩИТЫ



Барьер искрозащиты eurosens® Defender 24 предназначен для создания искробезопасной цепи в соответствии с требованиями ТР ТС 012. Если датчики eurosens® установлены во взрывоопасной зоне, то барьер ограничивает подаваемые на них напряжение и ток до безопасных пределов. Предназначен для работы от сети с номинальным напряжением 24В.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Макс. выходное напряжение $U_0$ , В	29
Макс. выходной ток (короткое замыкание) $I_0$ , А	0,29
Макс. внешняя емкость $C_0$ , мкФ	0,5
Макс. внешняя индуктивность $L_0$ , мГн	0,33

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ✓ Имеет 4 выходных канала для подключения 4 датчиков.
- ✓ Устанавливается с обязательным заземлением.
- ✓ Имеет маркировку взрывозащиты ExiallBT6 X.
- ✓ Относится к устройствам пассивного типа.